



HONDA POWER SPRAYERS

سمپاش های موتور ی هوندا

SZ Series

سری SZ

SZ1650

Specification :

مشخصات فنی :

Engine	<u>GX160 – 5.5 HP</u>	موتور
Fuel Tank Capacity	3.6 litter	حجم باک سوخت
Sprayer Pump	VR501	پمپ سمپاش
Max. Pressure	4 MPa.	فشار خروجی

50 yard 8.5 mm Hose

شیلنگ ۸/۵ میلیمتری ۵۰ یاردی

Spray Gun

لانس

Accessories:

Tool Kit

ملحقات :

کیسه ابزار

Overflow Hose And Suction Hose With Strainer

ست شلنگ رفت و برگشت به همراه صافی

VISMAN CO. LTD.

www.visman-co.com

E-mail : sales@visman-co.com



شرکت ویسمن (سهامی خاص)

تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۳ فاکس: ۰۲۱-۸۸۸۰۲۹۳۴

صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۳۳۵۷ تهران - ایران